



Push Switch

Aansluiting voor pulsdrukker



Aansluitingen SEC 1 / LED Strip

Uitgang	LED strip
SEC +	Rood / +
SEC -	Zwart / -

Aansluitingen DC Input / Transformator

Input V+	Input V-
12/24VDC + ROOD	12/24VDC - ZWART

1. Sluit eerst de LED strip aan op de B-MINIDIM-C volgens het bovenstaand schema.
2. Sluit daarna de Transformator aan op de B-MINIDIM-C volgens bovenstaand schema.
3. Sluit nu de transformator aan op de net spanning.
4. Zorg dat uw afstandsbediening aan staat, Druk nu één maal kort op de “Learning Key” (Zie gele pijl)
5. Druk daarna 1 keer op nummer 1 van de afstandsbediening.

LED	Aantal meter:
B+524-****	40 meter
B+1024-****	20 meter
B+1524-****	13,3 meter
B+2024-****	10 meter

LET OP: maximale lengte ledstrip uit 1 stuk 10 meter en 5 meter bij IP62/67.

Technische Gegevens:

Voltage:	12Vdc - 24Vdc
Vermogen:	192 Watt
Eigen vermogen:	7,2 Watt
Afmetingen:	105mm*41mm*21mm