



B-COLOORDMX-C

Aansluitingen Ingang / Transformator

Input/trafo ROOD	Input/trafo ZWART
12/24VDC +	12/24VDC -



DMX IN/OUT RJ45

DMX	RJ45	XLR3
DMX +	1 / Oranje Wit	Pin 3
DMX -	2 / Oranje	Pin 2
DMX GND	7 / Bruin Wit	Pin 1
DMX GND	8 / Bruin	

Technische Gegevens:

Voltage:	12Vdc - 24Vdc
Totaal vermogen:	768 Watt
Vermogen per kanaal:	96 Watt - 192 Watt
Eigen vermogen:	12 Watt
Aantal dmx kanalen:	4
Afmetingen:	205mm*73mm*39mm

Aansluitingen uitgang / LEDSTRIP:

OUTPUT/LED	RGB	RGBW
V+	LED + / ZWART	LED + / (WIT)
R- / CH1	LED ROOD	LED ROOD
G- / CH2	LED GROEN	LED GROEN
B- / CH3	LED BLAUW	LED BLAUW
W- / CH4	-	LED WIT (GEEL)

1. Sluit eerst de LED strip aan op de B-COLOORDMX-C volgens het bovenstaand schema.
2. Sluit daarna de Transformator aan op de B-COLOORDMX-C volgens bovenstaand schema.
3. Sluit nu de transformator aan op de net spanning.
4. Sluit de B-COLOORDMX-C aan op uw DMX sturing
5. Stel de B-COLOORDMX-C in op het juiste kanaal door middel van de knoppen onder het display.

Maximale totaal aangesloten LED strip:

LED	Lengte
B-1524-RGB	40 meter
B-2524-RGBW	17 meter

LET OP: maximale lengte ledstrip uit 1 stuk 10 meter en 5 meter bij IP62/67.