

**Aansluitingen Ingang / Transformator**

Input/trafo ROOD	Input/trafo ZWART
12/24VDC +	12/24VDC -



1. Sluit eerst de LED strip aan op de B-COLOR-C8A volgens het bovenstaand schema.
2. Sluit daarna de Transformator aan op de B-COLOR-C8A volgens bovenstaand schema.
3. Sluit nu de transformator aan op de net spanning.
4. Zorg dat uw afstandsbediening aan staat, Druk nu één maal kort op de "Learning Key" (Zie gele pijl)
5. Druk daarna 1 keer op nummer 1 van de afstandsbediening.
6. Druk nu 1 maal op de GEKLEURDE cirkel van de afstandsbediening. Ter bevestiging van een geslaagde koppeling, zal de ledstrip kortstondig knipperen.
7. Bij gebruik van meerdere B-COLOR-C8A ontvangers dient u bij 1 de jumper op MASTER te zetten (Zij blauwe pijl) deze ontvanger moet u als eerste koppelen.

Technische Gegevens:

Voltage:	12Vdc - 24Vdc
Totaal vermogen:	720 Watt
Vermogen per kanaal:	96 Watt - 192 Watt
Eigen vermogen:	12 Watt
Protectiewaarde:	IP20
Afmetingen:	168mm*57mm*29mm

Aansluitingen uitgang / LEDSTRIP:

Uitgang/LED	RGB	RGBW	CCT
ZWART	LED + / ZWART	LED + / zwart of wit	LED+ / Zwart of Wit
ROOD	LED ROOD	LED ROOD	Warm Wit / (ROOD)
GROEN	LED GROEN	LED GROEN	Koud Wit / (GROEN)
BLAUW	LED BLAUW	LED BLAUW	Warm Wit / (ROOD)
GEEL	-	LED WIT (GEEL)	Koud Wit / (GROEN)

Maximale totaal aangesloten LED strip:

LED	Trafo	Lengte
B-1524-RGB	HLG-320H-24B	21,3 meter
B-1524-RGB	HLG-600H-24B	40 meter
B-2524-RGBW	HLG-320H-24B	10,4 meter
B-2524-RGBW	HLG-600H-24B	16,6 meter

LET OP: maximale lengte ledstrip uit 1 stuk 10 meter en 5 meter bij IP62/67.